パブリックディスプレイ Cシリーズ(LCD-C551/LCD-C501/LCD-C431)

内蔵メディアプレーヤー 簡易マニュアル

2-1 オーサリングソフトで作成した 番組スケジュールを表示する ~USBメモリーを使ったコンテンツ配信~

2017年12月

オーサリングソフトで作成した番組スケジュールを表示する ~共有フォルダーを使ったコンテンツ配信~

USBメモリーを使って、番組スケジュールをディスプレ イに配信する方法です。



1. ディスプレイにmicroSDメモリー カードを取り付ける ※USBメモリーから再生する場合は不要

2. ディスプレイの時刻を設定する

3. USBメモリーに番組スケジュールを エクスポートする

4. USBメモリーをディスプレイに 接続する

5. USBメモリーのファイルをmicroSDメモリー カードにコピーする ※USBメモリーから再生する場合は不要

6. 番組スケジュールの再生を開始する

1. ディスプレイにmicroSDメモリー カードを取り付ける

※USBメモリから直接再生する場合は、本作業は不要

本機のメディアプレーヤー機能では、本機に接続したUSBメモリー またはmicroSDメモリーカードの中のコンテンツを再生します。 microSDメモリーカードを利用する際は、microSDメモリーカード の取り付けを行います。



〈microSDスロットのカバーについて〉

盗難防止のためにmicroSD カードスロットカバーを取り付ける ことをおすすめします。

差し込み穴にmicroSD カードスロットカバーの先端を差し込み、 付属のネジで固定します。(締付トルク 139 ~189N•cm)



【取り付け後】

2. ディスプレイの時刻を設定する

- 1. リモコンの[MENU]ボタンを押します。メニュー画面が表示され ます。
- 2.「SCHEDULE」画面に移動し、[SET]ボタンを押します。
- 3.「日付/時刻設定」に移動し、[SET]ボタンを押します。
- 4. 年/月/日/時/分の設定を行います。リモコンの[+][-]ボタンを 押して、現在の時刻に合わせます。時刻を合わせたら[SET]ボタ ンを押します。[▲][▼]ボタンを押して、次の設定に移動します。
- 5. 設定が終わったら、[EXIT]ボタンを3回押してメニュー画面から 抜けます。

2	〈操作画面〉 ① HDM1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 ・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 	2017 10月 26日 13:14 時刻 13:14:12	 SCHEDULE画面への移行 日付/時刻設定メニュー 日付/時刻の設定
		⟨IJモ		STANDBY ボタン



3. USBメモリーに番組スケジュールを エクスポートする

オーサリングソフトウェアで作成した番組スケジュー ルを、リモートマネージャを使ってUSBメモリーにエ クスポートします。

■ リモートマネージャー ファイル ホーム LAN		- 🗆 X
1 x) y) x) x) x x x 2 y - h- F, USBAEY- x) y x x x 2 y - h- F, USBAEY-		
2/7 // 2-/J-Signage01	デバイスプロパティ	
	6m:	REMOVABLE (D.)
Eleverate (D)	IPPFUX:	127.0.0.1
2 2751-3- Spray0	空き容量:	187.28 MB
	スケジュール予約	
	スケジュール名:	スケジュール-Signage01
	スケジュール容量:	3.22 MB
	교순방울(1000%)	デバイス容量の詳細 の用容量(00%) 255号(100.0%) の用容量(0.0%)
		3
324 / 402		A 2016/12/09

- 表示したい番組スケジュールを選択し、ドラッグ します
- ② USBメモリーの上にドロップします
- ③「ファイルをエクスポート」をクリックします

「オーサリングソフトウェアとその取扱説明書は、当社のホームページからダ ウンロードしてください。」

4. USBメモリーをディスプレイに接続する

再生したいファイルを保存したUSBメモリーをディス プレイに接続します。



● 使用するUSB メモリーのサイズは下図を参考にして ください。 これより大きいサイズを使用する場合は市販のUSB 延長ケーブルをご使用ください。



5. USBメモリーのファイルをmicroSD メモリーカードにコピーする ※USBメモリーから直接再生する場合は、本作業は不要

(1)ディスプレイの電源を入れて、リモコンの [MEDIA PLAYER]ボタンを押します。



(2)「データコピー」を選択し、リモコンの[SET]ボタンを押します。

メディアプレーヤー							
¥ Ви МР211-7-5 ▼-93ビ-	SD7-F SD7-F US						
FAIT 3850 SET 3850/2010 EVIT 167 + - A W 3880							

(3)「USB」を選択し、[SET]ボタンを押します。



(4) コピーしても良いか確認画面が表示されますので 「確定」を選択し、[SET]ボタンを押します。 ※コピーを実行した場合、microSDメモリーカード内のデータは

全て消去されますのでご注意ください。



- (5) コピーを開始し、進捗度合がパーセンテージで 表示されます。コピー完了画面が表示された後 [SET]ボタンを押すと元の画面に戻ります。
- コピーするデータの容量によっては、コピーに時間が かかる場合があります。
- コピーするデータの容量がmicroSDメモリーカードの 容量よりも大きい場合は、"容量が足りません"のエ ラーメッセージが表示されます。
 コピー元のデータを削減するか、より大容量の microSDメモリーカードを使用してください。
- microSDメモリーカードは32GBのmicroSDHCまで 対応しています。FAT32形式またはFAT16形式で フォーマットされたものを使用してください。

6. 番組スケジュールの再生を開始する

(1)「SDカード」または「USB」を選択し、[SET] ボタンを押します。

「Exported Schedule」フォルダーの中にある 番組スケジュール名のファルダを開きます。



(2)拡張子が「.sch」のファイルを選択し、[SET]ボタンを押します。



番組スケジュールでの番組再生が開始します。

番組再生を中止するには、「EXIT」ボタンを押しま す。「EXIT」ボタンを押すと、設定画面に切り替わ ります。



番組がスケジュール内にない期間は黒画面になります。 また、時間が経過しスケジュールに番組がある場合は 番組が再生開始されます。

例)水曜日以外、9:00~20:00の期間は番組が存在し、 20:00~9:00の期間は番組が存在しない場合



※ オーサリングツール スケジュール作成例

📺 スケジュール-ppf sample				×
スケジュール カレンダー				
です。 スペシャルテー設定 図除 70パラ	- 2017 - 3月	* • * •		
予定表リスト	B	チャンネル1	チャンネル2	プロパティ
予定表 A	デフォルト			予定表のプロパティ プログラムリスト
予定表 B	日曜日	A		channel01
予定表 C	月曜日	A		
予定表 D	火曜日	A		使用される領域 9.97 MB
予定表 E				プログラムのプロパティ
予定表 F	水曜日			
	木曜日	A		
	金曜日	A		カレンダー 年:2017
	土曜日	A		月:3月
選択された予定表 0 選択された)	7ログラム O 使用される領域	0.0 MB		戻る保存



「電源連動」のチェックボックスにはチェックを入れ てください。オーサリングソフトウェアでスケジュー ル設定されていない期間はパワーセーブになります。 番組が再開されると、ディスプレイが自動で電源オン し、スケジュールに沿って番組を再生します。また、 番組が再開される時刻に電源がオンされ、番組の再生 が再開されます。



注:電源連動の機能はオフタイマーが設定されてい る場合は動作しません。 電源連動の機能を使用する場合は、オフタイ マーの設定をオフにしてください。